

手持式CO₂激光功率计

(型号: HLP-200)



一. 技术参数:

- 量程: 0~200W
- 最小分辨率: 0.1W
- 校准波长: 10.6um
- 光谱适用范围: 9~11um
- 不确定度: $\pm 5\%$
- 电池: 3V/3.6V 2032 纽扣电池
- 特点: 1. 体积小, 易携带; 2. 内置电源, 使用方便; 3. 读数直观, 测量精度高。

二. 使用方法:

- ①按下启动键后立即将功率计靶面送入被测区, 等待测量。
- ②听到第一声提示音时, 系统开始检测, 此时应继续保持靶面平稳。
- ③听到第二声提示音时, 测量完成。请将靶面立即移出被测区, 切勿长时间停留。
- ④听到第三声提示音时, 系统自动关机。

注: 如使用时一声长提示音同时显示888.8 表示传感器故障, 请联系厂家, 切不可私自拆卸。
如连续使用时一声长提示音同时显示000.0 表示为靶面温度过高或超出测量范围, 待冷却后再使用。

三. 注意事项:

- 1.使用时轻拿轻放, 防止精密器件损坏。
- 2.尽量将激光辐射面对准靶面的正中心。
- 3.如多次使用必须等待靶面温度降至室温后方可第二次测量。

四. 售后服务:

本产品保修一年, 终身维修。

下列条款不在免费保修范围内:

- 1.超过保修期的。
- 2.因不可抗力和人为造成损坏的。
- 3.用户自行拆卸改造修理而引起的故障及损坏。